

Dieses erleichtert das spätere Abspeichern von Registrationen sehr.

Leere Registrations-Bank (Speicherbank mit 8 Speicherplätzen) anlegen

1. Tyros2 einschalten

Wenn der Tyros2 zum allerersten Mal eingeschaltet wird, steht neben dem Schalter J NEW BANK. Die acht Speicherplätze sind leer.

Wenn schon eine Bank existiert, steht da der Name der zuletzt gespeicherten Bank.

2. REGIS drücken

Schalter J

3. Laufwerk wählen

Schalter TAB

4. SAVE drücken

Schalter 6 unten

5. Alten Namen mit DELETE löschen

Schalter 7 unten

6. Neuen Namen vergeben

z.B. leere Bank - siehe auch S. 75 der Bedienungsanleitung

7. OK drücken

Schalter 8 unten

8. YES drücken

Schalter F - Die neue Bank wird erstellt.

9. Da die neue Bank nicht leer ist

müssen die belegten Reg.-Tasten gelöscht werden:

10. Weiter siehe Tyros-Anleitung-6 Nr. 4-10

oder: Mit "cut" (= ausschneiden) und paste (=einfügen) an eine beliebige Stelle in der Ordner-Hierarchie verschieben.

Wenn die Registrationen im USER gespeichert sind, ist es ratsam, mehrere leere Bänke anzulegen. Jede Bank erhält dann einen anderen Namen, z.B. leere Bank 1, leere Bank 2 usw.
Wenn die Registrationen nicht im USER gespeichert sind, z.B. auf der Festplatte, genügt es, eine leere Bank im User zu speichern.